



70 Lümen Trionic LED Arka Lambaları tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuz hem Walker'a arka lambayı ve ışığı nasıl takacağınızı (aşağıdaki sol sütun) hem de Trionic Veloped'e nasıl takacağınızı (aşağıdaki sağ sütun) göstermektedir.

Soldaki fotoğrafta A, Trionic Walker'a ışıkların takılması için 10 derece açılı kayışı göstermektedir. B, Trionic Veloped'e ışıkların takılması için 0 derece açılı kayışı göstermektedir.

LED Işıkların Takılması

Yürüteç Talimatları

A1. İki adet kauçuk kayıştan 10 derece açılı ışık bağlantı bölümüne sahip olanı seçin.



A2. Işığı kayışın yuvasına, yerine oturana kadar itin.



A3. Işığı, yükseklik ayar hızlı serbest bırakma kolunun hemen altındaki yarı dikey çerçeve borusuna veya siyah yarı dikey tutma borusuna Walker'a takın. Kayışı sıkıca çekin ve plastik kancayla sabitleyin.



A4. Kayışı sıkıca çekin ve plastik kancayla sabitleyin.



Trionic Veloped için Talimatlar

B1. İki adet kauçuk kayıştan, 0 derece açılı ışık bağlantı bölümüne sahip olanı seçin.



B2. Işığı kayışın yuvasına, yerine oturana kadar itin.



B3. Işıkları Trionic Veloped'e, tercihen yükseklik ayarlı hızlı açma kollarının altındaki iki arka dikey çerçeve borusuna takın. Kayışı sıkıca çekin ve plastik kancayla sabitleyin.




B4. Kayışı sıkıca çekin ve plastik kancayla sabitleyin.



Kullanım Talimatları

Paket şunları içerir:



Dikkat

Pilin, şarj sırasında pil içindeki kimyasal reaksiyonlar nedeniyle yüksek bir sıcaklığa (104°F / 40°C'ye kadar) ulaşması normaldir. Şarj edilmeden önce tamamen boşaltılmazsa pil de ısınabilir.

Pilin kullanım ömrünü, hücre tipi, kullanım zorluğu, bakım rutini, sıcaklık ve şarj döngüsü sayısı gibi çeşitli faktörler etkileyebilir. Genellikle, daha yüksek bir pil kapasitesi daha uzun bir çalışma süresi sağlar.

Pil kapasitesi, 300-500 şarj/deşarj döngüsünden sonra orijinal kapasitesinin yaklaşık %80'ine düşebilir. Uygun bakımla pilin ömrü 3 yıla kadar çıkabilir.

Suya dayanıklılık yalnızca yağmur suyu içindir. Temizlik yaparken pili veya tüm ışığı suya batırmayın. Gerektiğinde ışığı yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin.

Pil Performansı

Pil performansı sıcaklık değişimlerinden önemli ölçüde etkilendir:

-Düşük Sıcaklık: 0°C'de kapasite %5-10 oranında azalarak çalışma süresini %50 oranında kısaltır. -20°C'de kapasite %30 oranında düşerek çalışma süresini %70 oranında kısaltabilir. Sıcaklık 20°C'ye yükseldiğinde performans normale döner.

-Kendi Kendine Deşarj Oranı: Oda sıcaklığında pil, kapasitesinin yaklaşık %1'ini kaybeder. 40°C'de saklandığında ise kendi kendine deşarj oranı artar ve bu da günlük yaklaşık %5 kapasite kaybına yol açar.

Optimum pil performansını korumak için, pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

Pili uzun süre kullanmayacaksanız, pili her 3 ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.

Pil nasıl şarj edilir?


1. Işığın alt kısmındaki şarj yuvasını bulun.
2. Şarj portuna erişmek için kauçuk kapağı kaldırın.
3. USB kablосunu USB şarj cihazınıza takın.
4. Şarj kablосunu ışığın şarj portuna takın.
5. Şarj sırasında gösterge kırmızı renkte yanar.

Tam şarj olduğunda şarj göstergesi yeşil renge döner.

Dikkat: Pili şarj etmek için orijinal olarak verilen USB kablосunu kullanın. Pil tamamen şarj olduğunda şarj kablосunu çıkarın.

Işığın nasıl çalıştırılacağı


Işığı açmak veya kapatmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Modlar arasında geçiş yapmak için bir kez tıklayın.



Uzun basma = açık/kapalı. Açıkken modları değiştirmek için tek tıklama.

Mod	Çalışma zamanı
Sabit Mod ▼ TEK TIKLAMA LED A %100 Sabit ▼ TEK TIKLAMA LED A %50 Sabit ▼ TEK TIKLAMA LED B %100 Sabit ▼ TEK TIKLAMA LED B %50 Sabit ▼ TEK TIKLAMA TUM LED'ler %100 Sabit ▼ TEK TIKLAMA TUM LED'ler %50 Sabit	1.5 saat + 30 dakika GÜVENLİ MOD 4s + 30dk GÜVENLİ MOD 2s + 30dk GÜVENLİ MOD 4s + 30dk GÜVENLİ MOD 1.5 saat + 30 dakika GÜVENLİ MOD 3s + 30dk GÜVENLİ MOD
Flaş Modu ▼ TEK TIKLAMA LED A Flaş ▼ TEK TIKLAMA LED B Flaş LED A ve B flaş alternatif olarak ▼ TEK TIKLAMA LED A %100 Sabit ve B Yanıp Sönüyo2s + 30dk GÜVENLİ MOD	4s + 30dk GÜVENLİ MOD 4s + 30dk GÜVENLİ MOD 4s + 30dk GÜVENLİ MOD 30dk GÜVENLİ MOD
ÇİFT TIKLAMA	

Hafıza modu fonksiyonu ile



Güvenli Mod

Pil azaldığında ışık otomatik olarak 5 lümen sabit moda geçerek 30 dakika daha çalışma sağlar.