



Dziękujemy za wybór tylnych świateł LED Trionic o mocy 70 lumenów.

W niniejszej instrukcji pokazano, jak zamontować tylne światło i lampkę w modelu Trionic Walker (lewa kolumna poniżej), a także jak zamontować je w modelu Trionic Veloped (prawa kolumna poniżej).

Na zdjęciu po lewej stronie A przedstawia pasek pod kątem 10 stopni do mocowania świateł w modelu Walker. B przedstawia pasek pod kątem 0 stopni do mocowania świateł w modelu Trionic Veloped.



Montaż świateł LED

Instrukcja obsługi chodzika



A1. Spośród dwóch dołączonych gumowych paseków wybierz ten, który ma 10-stopniowy kąt mocowania światła.



A2. Wsuń latarkę w szczelinę paska, aż zatrzaśnie się na miejscu.



A3. Zamontuj lampkę na chodzik, albo na rurce ramy półpionowej, tuż pod dźwignią szybkiego zwalniania regulacji wysokości, albo na czarnej rurce uchwyty półpionowego. Naciągnij pasek i zamocuj go plastikowym haczykiem.



A4. Naciągnij pasek i zamocuj go za pomocą plastikowego haczyka.

Instrukcje dla Trionic Veloped



B1. Spośród dwóch dołączonych gumowych paseków wybierz ten, który ma sekcję mocowania światła pod kątem 0 stopni.



B2. Wsuń latarkę w zatrzask paska, aż zatrzaśnie się na miejscu.




B3. Zamontuj oświetlenie do Trionic Veloped, najlepiej na dwóch tylnych pionowych rurach ramy, poniżej dźwigni szybkiego zwalniania regulacji wysokości. Naciągnij pasek i zamocuj go plastikowym haczykiem.



B4. Naciągnij pasek i zamocuj go za pomocą plastikowego haczyka.

Instrukcja użytkowania

Pakiet zawiera



Ostrożność

Z powodu reakcji chemicznych zachodzących w akumulatorze podczas ładowania, akumulator może osiągnąć wysoką temperaturę (do 40°C). Akumulator może się również nagrzać, jeśli nie zostanie całkowicie rozładowany przed ładowaniem.

Na żywotność akumulatora może wpływać kilka czynników, w tym rodzaj ogniwa, obciążenie podczas użytkowania, rutynowa konserwacja, temperatura i liczba cykli ładowania. Zazwyczaj większa pojemność akumulatora przekłada się na dłuższy czas pracy.

Pojemność akumulatora może spaść do około 80% pierwotnej pojemności po 300-500 cyklach ładowania/rozładowania. Przy odpowiedniej pielęgnacji akumulator może działać nawet 3 lata.

Wodoodporność dotyczy tylko deszczu. Podczas czyszczenia nie zanurzaj akumulatora ani całej latarki w wodzie. W razie potrzeby czyść latarkę miękką, wilgotną ściereczką.

Wydajność baterii

Wahania temperatury znacząco wpływają na wydajność akumulatora:

Niska temperatura: W temperaturze 0°C pojemność spada o 5-10%, co skracza czas pracy o 50%. W temperaturze -20°C pojemność spada o 30%, co potencjalnie skracza czas pracy o 70%. Wydajność wraca do normy, gdy temperatura wzrośnie do 20°C.

Szybkość samorozładowania: W temperaturze pokojowej akumulator traci około 1% swojej pojemności dziennie. Przy przechowywaniu w temperaturze 40°C szybkość samorozładowania wzrasta, co prowadzi do utraty około 5% pojemności dziennie.

Aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora, należy unikać wystawiania go na działanie ekstremalnych temperatur i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 3 miesiące.

Jak ładować baterię


1. Znajdź gniazdo ładowania na spodzie latarki.
2. Podnieś gumową osłonę, aby uzyskać dostęp do portu ładowania.
3. Podłącz kabel USB do ładowarki USB.
4. Podłącz kabel ładowania do portu ładowania latarki.
5. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono.

Wskaźnik ładowania zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

Uwaga: Do ładowania akumulatora należy używać oryginalnego dołączonego kabla USB. Odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu akumulatora.

Jak obsługiwać światło

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło. Kliknij raz, aby przełączać tryby.



Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci na czerwono. Świeci na zielono po pełnym naładowaniu.

Długie naciśnięcie = wł./wyl. Pojedyncze kliknięcia przełącza tryby.

Tryb	Czas wykonania
Tryb Szybki	
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE LED A 100% stały	1.5 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE LED A 50% stały	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE LED B 100% stały	2 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE LED B 50% stały	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE WSZYSTKIE LEDY 100% STAŁE	1.5 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE WSZYSTKIE LED 50% świecą stabilnie	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
Tryb Flash	
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE Dioda LED A miga	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE Lampa błyskowa LED B	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE Diody LED A i B migają naprzemiennie	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY
POJEDYNCZNE KLIKNIĘCIE Dioda LED A 100% świeci światłem ciągłym	4 godz. + 30 min TRYB BEZPIECZNY

Dioda LED B
Światło punktowe
(1 szt. X P-E2 Biała dioda LED)



Dioda LED A
Światło przeciwpowódź;
(20szt. Białych diod LED)

Z funkcją trybu pamięci

Tryb awaryjny

Gdy bateria jest słaba, latarka automatycznie przełączy się na tryb stały o natężeniu 5 lumenów, zapewniając dodatkowe 30 minut działania.